



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SCX-5530FN IMPRIMINDO E XEROCANDO COM FAIXA NA IMPRESSÃO

Subject: Re: SCX-5530FN IMPRIMINDO E XEROCANDO COM FAIXA NA IMPRESSÃO

Enviado por: paulorcjr

Enviado em: 17/12/2011 16:40:24

Olá amigo....

Pra não perdermos tempo... segue abaixo o descritivo do MS pra este problema, já traduzi no google pra te facilitar...

- Descrição Branco vazios verticais na imagem.

Verificar a Causa

1. Corpos estranhos preso na janela de lentes internas da LSU espelho.
2. Corpos estranhos ou partículas de toner entre o rolo desenvolvedor ea lâmina.
(No caso de a vida do desenvolvedor sido expirado, linhas brancas ou imagem de luz ocorrer na frente da imagem.)
3. Pode ocorrer quando um Burr e estrangeiros substâncias estão na janela do quadro de desenvolvedores.
4. Se o fusor está com defeito, vazios ocorrem periodicamente no topo de uma imagem em preto.

Possiveis soluções;

1. Corpos estranhos preso na janela:
Limpe a janela com LSU recomendado mais limpa (IPA) Limpe a janela com um limpa cotonete.
2. Corpos estranhos na LSU: Abra o capa da LSU e limpar com um cotonete swab na superfície do espelho de reflexo.
3. N ° 3. : Remova a matéria estranha e rebarba da janela de exposição.
(Developer cartucho)
4. No. 4. : Abra a tampa frontal e verifique costelas que corresponde à posição de os vazios. Remover, se encontrado.
5. Se os problemas não são resolvidos, substitua o cartucho revelador.

Não deixe de responder se funcionou ou não.

Att.
Paulo Roberto