



Forum: LASER

Topic: LEXMARK E120 NÃO RECONHECE TONNER COMPATIVEL.

Subject: Re: LEXMARK E120 NÃO RECONHECE TONNER COMPATIVEL.

Enviado por: joserc

Enviado em: 11/01/2013 23:21:00

PROCEDIMENTO DE RESET DE PADRÕES DE FÁBRICA EQUIPAMENTO E120N

Para efetuar o reset dos padrões de fábrica do equipamento E120N siga o processo abaixo:

- Desligue a impressora;
- Abra a tampa frontal;
- Ligue a impressora pressionando o botão continuar;
- Após o led de erro ficar aceso, solte o botão;
- Feche a tampa frontal;
- De um toque no botão cancelar.Os leds se apagarão;
- Pressione o botão continuar;
- Após o pressionamento do botão, aguarde os leds acenderem em cascata;
- Pressione o botão continuar;
- Quando o botão continuar e os leds Pronta (lâmpada), Toner e Carregar papel estiverem acesas, desligue a impressora.
- Reset concluído.

Tem o reset do fotocondutor se precisar posto aqui!

Já tentou colocar um calço em baixo do chip? isso ajuda no contato.